



Профессиональные пусковые устройства со встроенными AGM аккумуляторами обеспечивают быстрый запуск всех типов легковых автомобилей, автофургонов, легких грузовиков и спецтехники.

## ТИПЫ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

12V 24V




## БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ



- Пусковое устройство мгновенно обеспечит запуск двигателя транспортного средства с аккумулятором 12V или 24V, благодаря встроенным АКБ емкостью 20-40 Ач (мод. 4824) и 40-80 Ач (мод. 6824)
- Не повреждает электронную систему транспортного средства
- Можно использовать в качестве переносного источника питания 12V постоянного тока (DC)
- При замене аккумулятора, подключив аппарат к розетке прикуривателя транспортного средства, стабильно держит под напряжением все контуры
- Максимальные пусковые токи:  
**START PLUS 4824: 12V - 4400A**  
**24V - 2200A**  
**START PLUS 6824: 12V - 6000A**  
**24V - 3000A**



## ПРОСТО И НАДЕЖНО

- Индикатор контроля аккумулятора в процессе зарядки
- Разъем 12V постоянного тока (ток 10A)
- Карман для помещения кабеля/устройства питания
- Колесики и ручка для удобства перемещения
- Сделано в Италии 



Пусковое устройство идет в комплектации с многофункциональным зарядным устройством T-CHARGE 12 и переходником для зарядки. Аппарат обеспечивает полноценную функциональность пускового устройства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 | CODE   | V <sub>PH</sub><br>V (50-60Hz) | START<br>V | A <sub>h</sub><br>Ah | A <sub>OUT</sub><br>A    | A <sub>START MAX</sub><br>A | Charging<br>Ah         | Dimensions<br>CM | Weight<br>KG |
|-----------------|--------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Start Plus 4824 | 829570 | 230 / 1 ph                     | 12 / 24    | 40 (12V)<br>20 (24V) | 1600 (12V)<br>800 (24V)  | 4400 (12V)<br>2200 (24V)    | 220 (12v)<br>150 (24v) | 30,5x36x63       | 30           |
| Start Plus 6824 | 829571 | 230 / 1 ph                     | 12 / 24    | 80 (12V)<br>40 (24V) | 2000 (12V)<br>1000 (24V) | 6000 (12V)<br>3000 (24V)    | 250 (12v)<br>220 (24v) | 30,5x36x63       | 41           |